

## MODERNÍ PŘÍSTUP K ANALÝZE ČASOVÝCH ŘAD ZALOŽENÉ NA BOXOVÉ JENKINSOVÉ METODOLOGII

T. Cipra, MFF UK, Praha

### 1. Úvod

Přestože se v názvu tohoto příspěvku mluví o moderních přístupech k analýze časových řad, je toto označení velice relativní, neboť daná disciplína se velice rychle rozvíjí a její postupy jsou neustále vylepšovány, modifikovány či překonávány novými lepšími metodami. Střízlivý odhad počtu původních prací věnovaných této problematice je 200 až 300 ročně, přičemž sem nejsou zahrnuty početné výzkumné zprávy a některé zajímavé práce čistě aplikačního charakteru. Od ro. 1979 vychází časopis *Journal of Time Series Analysis* věnovaný výlučně časovým řadám. Byla také založena společnost TSA&F (Time Series Analysis & Forecasting), která pravidelně pořádá různé konference a kursy z oboru a vydává informativní brouzuru *TSA&F News*. Na druhé straně tento rychlý rozvoj má také některé negativní stránky, jako je propagace nových metod bez jejich dostatečného numerického ověření nebo chaotické používání nejrůznějších zkratk a akronymů typu DARMA, EWMA, FFT, TAR aj. (viz Granger (1982)).

Z předchozího by mělo být zřejmé, že v příspěvku tohoto typu lze postihnout (a to jen velice schematicky) pouze úzký výsek z adného oboru. Konkrétně se zde zaměříme na Boxovu-Jenkinsovu metodologii (pro jednorozměrné časové řady), která zůstává stále ve středu kritického zájmu statistiků zabývajících se analýzou časových řad, takže v jejím rámci se stále intenzivně pracuje jak po stránce teoretické, tak po stránce softwarové.

Uspořádání článku je následující: v 2.kapitole jsou připomenuty základní principy klasické Boxovy-Jenkinsovy metodologie, zatímco v kapitolách 3-8 jsou uvedeny některé nové směry, v nichž se dnes tato metodologie rozvíjí. Obsah těchto kapitol detailně rozpracovaný s konkrétními numerickými příklady je možné nalézt v učebnici Cipra (1986). Záměrně 9.kapitola je věnována robustním metodám v časových řadách.

### 2. Klasická Boxova-Jenkinsova metodologie

Hlavní myšlenky této metodologie byly zformulovány ve známé monografii Boxe a Jenkinse (1970). V současné době již ovšem existuje celá řada dalších monografií a učebnic věnovaných této problematice: lze uvést např. Abraham, Ledolter (1983), Anderson (1976), Bowerman, O'Connell (1987), Brockwell, Davis (1987), Cryer (1986), Fuller (1976), Granger, Newbold (1977), Chatfield (1975), McCleary, Hay (1980), Pankratz (1983), Vandaele (1983) a mnoho dalších. Na rozdíl např. od většiny dekompozičních metod zpracovává Boxova-Jenkinsova metodologie řady se závislými pozorováními a dokonce těžiště jejich postupů spočívá právě ve vyšetřování těchto závislostí neboli v tzv. korelační či kovarianční analýze (COVA analýze). Na první pohled by se mohlo zdát, že pozornost věnovaná v B.-J. metodologii

náhodné složce je přehnaná a že ztrácíme možnost modelovat systematické složky řady, jako je trend nebo sezónní složka. Ale i tyto složky je schopna B.-J. metodologie zvládnout pomocí tzv. modelů ARIMA nebo sezónních ARMA modelů, a to daleko flexibilněji než při dekompozičním přístupu založeném např. na regresní analýze. K hlavním výhodám B.-J. metodologie patří

- flexibilita a adaptivnost na změny v charakteru modelovaného procesu;
- systematický způsob výstavby modelu vhodný pro algoritmické zpracování;
- existence již bohatého a obecně rozšířeného softwaru, např. součást statistických programových systémů SAS, IMSL, BMDP, PACK nebo speciální software typu TIMESLAB (viz Newton 1988), TSA a další;
- přibývající pozitivní praktické výsledky.

Na druhé straně nelze zastírat, že tato metodologie má také závažné nedostatky, jako je např.:

- požadavek dostatečné délky řady (obvykle minimálně 50 pozorování);
- značná časová, finanční a softwarová náročnost praktické implementace včetně nemalých nároků na zkušenost statistika, který provádí analýzy;
- často nemožnost jednoduché interpretace výsledků, přestože formálně se dosahuje velmi dobrá shoda se skutečností.

Ve stacionárním případě, kdy se momenty procesu do druhého řádu nemění s průběhem času, se provádí výstavba modelu podle B.-J. metodologie ve třech fázích, které nyní stručně připomeneme; na závěr této kapitoly se také zmíníme o nestacionárním případě.

## 2.1 Identifikace modelu

V rámci identifikační fáze je nutné rozhodnout, zda pro analyzovaný úsek řady  $x_1, \dots, x_n$  je vhodné použít autoregresní model AR(p), model klouzavých součtů MA(q) nebo smíšený model ARMA(p,q) včetně stanovení jejich řádu p a q; tyto modely mají tvar postupně

$$(2.1) \text{ AR}(p): \quad x_t = \phi_1 x_{t-1} + \dots + \phi_p x_{t-p} + \varepsilon_t,$$

$$(2.2) \text{ MA}(q): \quad x_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q},$$

$$(2.3) \text{ ARMA}(p,q): \quad x_t = \phi_1 x_{t-1} + \dots + \phi_p x_{t-p} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}.$$

S výhodou se používá zápis pomocí operátoru zpětného posunu B definovaného jako

$$(2.3) \quad Bx_t = x_{t-1} \quad (B^k x_t = x_{t-k}),$$

kdy např. model (2.3) lze zapsat jako

$$(2.5) \quad \phi(B)x_t = \theta(B)\varepsilon_t,$$

kde

$$(2.6) \quad \phi(B) = 1 - \theta_1 B - \dots - \theta_p B^p, \quad \theta(B) = 1 + \theta_1 B + \dots + \theta_q B^q.$$

Je vidět, že základní stavební jednotkou modelů B.-J. metodologie je tzv. bílý šum  $\varepsilon_t$ , což je posloupnost nekorelovaných náhodných veličin s nulovou střední hodnotou a konstantním kladným rozptylem  $\sigma_\varepsilon^2$  (většinou se také předpokládá, že má normální rozdělení). Modely jsou zapsány bez střední hodnoty  $\mu$  procesu  $x_t$ , tj. předpokládá se, že řada je nejprve centrována odečtením aritmetického průměru  $\bar{x} = \sum x_t / n$ .

Identifikační fáze je plně založena na COVA analýze, která jako hlavního nástroje používá autokorelační funkci

$$(2.7) \quad \rho_k = \text{corr}(x_t, x_{t+k}) = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = \frac{E(x_t - \mu)(x_{t+k} - \mu)}{\sigma_x^2}$$

a parciální autokorelační funkci  $\rho_{kk}$ , která je definována jako parciální korelace  $x_t$  a  $x_{t+k}$  při pevných  $x_{t+1}, \dots, x_{t+k-1}$ . Pro praktickou identifikaci však máme k dispozici jen výběrové verze předchozích veličin, totiž

$$(2.8) \quad r_k = \frac{c_k}{c_0} \quad (c_k = \sum_{t=1}^{n-k} (x_t - \bar{x})(x_{t+k} - \bar{x}) / n),$$

$$(2.9) \quad r_{kk} = (r_k - \sum_{j=1}^{k-1} r_{k-1,j} r_{k-j}) / (1 - \sum_{j=1}^{k-1} r_{k-1,j} r_j)$$

$$(r_{kj} = r_{k-1,j} - r_{kk} r_{k-1,k-j}, \quad r_{11} = r_1).$$

Doporučuje se, aby  $n > 50$  a  $k < n/4$ . COVA analýza umožňuje identifikovat příslušný model díky tomu, že jednotlivé modely (2.1)-(2.3) mají zcela specifické průběhy  $\rho_k$  a  $\rho_{kk}$ , např. pro AR(p) je  $\rho_{kk} = 0$  při  $k > p$  a pro MA(q) je  $\rho_k = 0$  při  $k > q$  (o případné nulovosti výběrových hodnot  $r_k$  či  $r_{kk}$  je nutné rozhodnout na základě jednoduchého statistického testu využívajícího pásy spolehlivosti pro odhady  $r_k$  a  $r_{kk}$ ).

Zároveň se v identifikační fázi obvykle konstruuje počáteční odhady parametrů  $\phi_1, \dots, \phi_p, \theta_1, \dots, \theta_q, \sigma_\varepsilon^2$ , které jsou často dost nepřesné. Např. pro AR(1) lze za tyto počáteční odhady vzít

$$\hat{\phi}_1 = r_1, \quad \hat{\sigma}_\varepsilon^2 = \hat{\sigma}_x^2 (1 - \hat{\phi}_1 r_1)$$

( $\hat{\sigma}_x^2$  je výběrový rozptyl řady  $x_1, \dots, x_n$ ).

## 2.2 Odhad parametrů modelu

Klasický B.-J. přístup k odhadu parametrů je založen na principu maximální věrohodnosti (předpokládá se normalita bílého šumu). V praxi se však většinou používá tzv. metoda nejmenších nelineárních čtverců, která je aproximací přesné metody maximální věrohodnosti. Při této metodě se minimalizuje výraz

$$(2.10) \quad S(\phi, \theta) = \sum \varepsilon_t^2(\phi, \theta),$$

kde  $\varepsilon_t(\phi, \theta)$  se počítají rekurentně jako

$$(2.11) \quad \begin{aligned} \varepsilon_t(\phi, \theta) = & x_t - \phi_1 x_{t-1} - \dots \\ & \dots - \phi_p x_{t-p} - \phi_1 \varepsilon_{t-1}(\phi, \theta) - \dots - \theta_q \varepsilon_{t-q}(\phi, \theta). \end{aligned}$$

konkrétní odhadové metody se pak liší tím, jak je zahájen rekurentní výpočet (lze např. položit  $x_0 = x_{-1} = \dots = \varepsilon_0(\phi, \theta) = \dots = 0$  a součet v (2.10) brát pro  $t = 1, \dots, n$ ) a jaký minimalizační algoritmus je použit.

## 2.3 Ověření modelu

V této fázi je nutné statisticky ověřit správnost zkonstruovaného modelu (při negativním výsledku je nutné zopakovat identifikační a odhadovou fázi). Bylo navrženo velké množství různých ověřovacích testů. Jeden z nich je tzv. portmanteau test, který pracuje s testovou statistikou

$$(2.12) \quad Q = n \sum_{k=1}^K r_k^2(\hat{\varepsilon}),$$

kde  $K$  je vhodně zvolené číslo (doporučuje se  $K \sim \sqrt{n}$ ) a  $r_k(\hat{\varepsilon})$  je výběrová autokorelační funkce řady vypočtených reziduí  $\hat{\varepsilon}_t$ , které vznikne dosazením odhadnutých parametrů  $\hat{\phi}$  a  $\hat{\theta}$  do (2.11). Pokud se analyzovaná řada řídí modelem ARMA(p,q), pak má  $Q$  asymptotické rozdělení  $\chi_{K-p-q}^2$  (viz také Cipra (1982a)).

## 2.4 Nestacionární případ

V nestacionárním případě se doporučuje na začátku posoudit, zda není prospěšné řadu nejprve vhodně transformovat. I když Box a Cox (1964) navrhli obecný přístup k takovým transformacím, v praxi se vystačí s transformacemi typu

$$(2.1) \quad \begin{aligned} x_t^{(\lambda)} &= x_t^\lambda, \quad \lambda \neq 0, \\ &= \ln x_t, \quad \lambda = 0, \end{aligned}$$

kde  $\lambda$  lze stanovit jednoduchou grafickou metodou (viz Jenkins (1979)).

Pokud řada zůstává nestacionární i po této transformaci, navrhl B.-J. použít model ARIMA(p,d,q) (integrated ARMA). Zjednodušeně řečeno, konstruuje se model ARMA, ale až pro řadu, která byla d-krát zdiferencována

$$(2.14) \quad \nabla x_t = x_t - x_{t-1} \quad (\nabla = 1-B),$$

$$\nabla^2 x_t = \nabla(x_t - x_{t-1}) = x_t - 2x_{t-1} + x_{t-2},$$

$$\nabla^d x_t = x_t - \binom{d}{1}x_{t-1} + \binom{d}{2}x_{t-2} - \dots + (-1)^d x_{t-d}.$$

Konečně pro nestacionaritu ve tvaru sezónního kolísání lze použít v B.-J. metodologii tzv. sezónní modely. Např. při měsíčních pozorováních, kdy "sezóna" obsahuje 12 měření, lze použít model SARIMA(p,d,q)x(P,D,Q)<sub>12</sub>. Např. model SARIMA(0,1,1) x(0,1,1)<sub>12</sub> má tvar

$$(1-B)(1-B^{12}) x_t = (1+\theta_1 B)(1+\theta_1 B^{12}) \varepsilon_t,$$

$$tj. \quad x_t - x_{t-1} - x_{t-12} + x_{t-13} = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_1 \varepsilon_{t-12} + \theta_1 \theta_1 \varepsilon_{t-13}$$

(viz také Cipra (1984)).

### 3. Stanovení řádu modelu

Identifikační postup pomocí  $\rho_k$  a  $\rho_{kk}$  nebyl zatím zautomatizován natolik aby nebyla nutná interakce s lidským činitelem. Byly proto hledány identifikační procedury, při nichž by hlavní tíha rozhodnutí byla přenechána počítači. Nejslibnější v tomto směru se jeví kritéria, jejichž minimalizací získáme přímo odhad řádu modelu (viz také Anděl, Cipra (1981)).

Označme  $\hat{\sigma}_{k,1}^2$  odhad rozptylu bílého šumu vypočtený za předpokladu, že se řada řídí modelem ARMA(k,1) (např.  $\hat{\sigma}_{k,1}^2 = S(\hat{\phi}, \hat{\theta})/n$ ). Metoda předpokládá, že k dispozici jsou normní hranice pro čísla k a l, tj.

$$(3.1) \quad k \leq K, \quad l \leq L$$

(často se volí K=L=10, ale v literatuře jsou také příklady s K=L=50 nebo K=90, L=0). Přesto s rostoucím k a l má odhad  $\hat{\sigma}_{k,1}^2$  tendenci klesat, až při překročení skutečných hodnot p a q kolísá kolem  $\sigma_\varepsilon^2$ , nelze doporučit přímou minimalizaci  $\hat{\sigma}_{k,1}^2$  neboť tak by byly neúměrně preferovány velké hodnoty k a l. Úspěšnější je postup minimalizující

$$(3.2) \quad A_{k,1} = \ln \hat{\sigma}_{k,1}^2 + \ln[1 + w_n(k,1)].$$

Funkce  $w_n(k, l)$  je tzv. penalizační funkce, která (i) při pevném  $n$  je rostoucí funkcí  $k$  a  $l$  (tj. velké hodnoty  $k$  a  $l$  opravdu penalizuje), zatímco (ii) při pevném  $k$  a  $l$  konverguje pro rostoucí  $n$  k nule (takže při dostatečně velkém  $n$  je pro  $k \leq p$  a  $l \leq q$  s velkou pravděpodobností  $A_{k, l} \geq A_{p, q}$ ). Konkrétní volba funkce  $w_n(k, l)$  pak odlišuje různá kritéria:

1) AIC (název se dnes většinou interpretuje jako Akaike's Information Criterion)

$$(3.3) \quad AIC(k, l) = 1n \hat{\sigma}_{k, l}^2 + 2(k, l)/n.$$

Kritérium odvodil Akaike (1974) na základě jistých principů z teorie informace. Odpovídající odhad řádu modelu se označuje jako MAICE (Minimal AIC Estimator). Ozaki (1977) dokonce zobecnil toto kritérium i pro modely ARIMA

$$(3.4) \quad AIC(k, d, l) = 1n \hat{\sigma}_{k, l}^2 + 2(k+l+1 + \delta_{d0}) / (n-d),$$

kde  $\delta_{d0}$  je Kroneckerovo delta. Před kritériem AIC navrhl Akaike (1969) výslovně pro AR modely kritérium FPE (Final Prediction Error), při němž se hledá řád modelu s minimální chybou předpovědi o jeden krok dopředu a které je speciálním případem AIC. Později bylo zjištěno, že AIC není slabě konzistentní a může vést k přeceňování řádu modelu

2) BIC (Bayesian Information Criterion)

$$(3.5) \quad BIC(k, l) = 1n \hat{\sigma}_{k, l}^2 + (k, l) \ln n/n.$$

Toto kritérium nezávisle na sobě odvodili Schwarz (1978) na základě bayesovského přístupu a Rissanen (1978) na základě informačního přístupu, který souvisí s hospodárným uložením informace o analyzovaném modelu v paměti počítače. Odhad řádu modelu pomocí BIC je dokonce silně konzistentní.

3) Hannanovo-Quinnovo kritérium

$$(3.6) \quad HQ(k, l) = 1n \hat{\sigma}_{k, l}^2 + c(k, l) \ln n/n.$$

Navrhli je Hannan a Quinn (1979) a v případě AR modelů dokázali jeho silnou konzistenci při volbě konstanty  $c > 1$ . Později byla dokázána jeho silná konzistence i v modelech ARMA při  $c > 2$ .

4) CAT (Criterion Autoregressive Transfer)

Autorem je Parzen (1974), který toto kritérium odvodil na základě jistých úvah ve spektrální doméně.

5) Metoda maxima  $\chi^2$

Navrhl ji McClave (1978a) pro vyšetřování AR modelů, v nichž je jen malý počet parametrů nenulový (tzv. subset autoregression), např. pro model tvaru

$$x_t = 0.6 x_{t-1} - 0.1 x_{t-4} + 0.3 x_{t-12} + \varepsilon_t$$

označovaný jako AR (3 max 12) se zpožděními, 1, 4 a 12. Později McClave (1978b) tuto metodu rozšířil také na modely MA tak, že obratně použil tzv. inverzní autokorelační funkci.

#### 4. Inverzní autokorelační funkce

Tato funkce představuje nový důležitý nástroj pro identifikaci modelu. Původně ji definoval pomocí pojmů spektrální analýzy Cleveland (1972), později názornější definici v časové doméně předložil Chatfield (1979). Nechť  $\gamma_k$  je autokorelační funkce uvažované časové řady. Pak inverzní autokovariační funkce  $\gamma_i$  je definována pomocí vztahu

$$(4.1) \quad \sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma_{i-k} z^k = 1 / \sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma_k z^k .$$

Inverzní autokorelační funkce se pak dodefinuje přirozeným způsobem jako

$$(4.2) \quad \rho_{i-k} = \gamma_{i-k} / \gamma_i .$$

Atraktivnost  $\rho_{i-k}$  spočívá v následjícím pravidlu duality: hodnoty  $\rho_{i-k}$  v modelu ARMA(p,q) tvaru  $\phi(B)x_t = \theta(B)\varepsilon_t$  odpovídají hodnotám  $\rho_k$  v modelu ARMA(q,p) tvaru  $\theta(B)x_t = \phi(B)\varepsilon_t$  a naopak. Proto  $\rho_{i-k}$  při identifikaci modelu supluje funkci  $\rho_{kk}$  a v jistých směrech ji ještě předčí (např. při vyšetřování AR modelů s malým počtem nenulových parametrů). Má také význam při určování počátečních hodnot parametrů v modelu ARMA(p,q), neboť známému vztahu

$$(4.3) \quad \rho_k - \phi_1 \rho_{k-1} - \dots - \phi_p \rho_{k-p} = 0, \quad k > q$$

odpovídá vztah

$$(4.4) \quad \rho_{i-k} + \theta_1 \rho_{i-k-1} + \dots + \theta_q \rho_{i-k-q} = 0, \quad k > p.$$

#### 5. Rekurentní metody odhadu parametrů

Rekurentní odhady v časových řadách mají mnoho výhod: především umožňují snadno korigovat již zkonstruované odhady parametrů, jakmile dostaneme k dispozici nová pozorování, a pro svůj algoritmický charakter se snadno implementují na samočinný počítač. Nejpoužívanější z těchto odhadů jsou založeny na principu Kalmanových filtrů (viz Kalman (1960)). Omezme se pro jednoduchost na AR model, který lze napsat ve tvaru

$$(5.1) \quad x_t = X_t' \phi + \varepsilon_t,$$

kde  $X_t = (x_{t-1}, \dots, x_{t-p})'$ ,  $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_p)'$ . Pak rekurentní soustava vzorců pro odhady  $\hat{\rho}_t$  a  $\hat{\sigma}_{\varepsilon t}^2$  konstruované na základě pozorování  $x_1, \dots, x_t$  má tvar (viz Fahrmeir (1981), Young (1984))

$$(5.2) \quad \hat{\phi}_t = \hat{\phi}_{t-1} + P_t X_t (x_t - X_t' \hat{\phi}_{t-1}),$$

$$\hat{\sigma}_{\varepsilon t}^2 = \frac{1}{t-p} \left[ (t-p-1) \hat{\sigma}_{\varepsilon t-1}^2 + (X_t' P_{t-1} X_t + 1)^{-1} (x_t - X_t' \hat{\phi}_{t-1})^2 \right],$$

$$P_t = P_{t-1} - P_{t-1} X_t X_t' P_{t-1} (X_t' P_{t-1} X_t + 1)^{-1},$$

kde  $P_t$  je pomocná matice typu  $p \times p$ . Co se týče počáteční volby parametrů, lze např. volit  $\hat{\sigma}_{\varepsilon t_0}^2 > 0$  libovlně a  $\hat{\phi}_0 = 0$ ,  $P_0 = c I$  ( $c \gg 0$ ).

Rekurentní metody se intenzivně využívají nejen pro odhady, ale i pro vyrovnávání a předpovídání v časových řadách (viz Cipra (1988)). přitom existuje souvislost mezi různými typy exponenciálního vyrovnávání a modely ARIMA (viz např. Abraham, Ledolter (1983), Gardner (185)).

## 6. Ověřovací testy založené na Lagrangeových multiplikatorech

V souvislosti s ověřováním modelu se jen zmíníme o tzv. testech založených na Langrageových multiplikatorech (souvisejí s hledáním vázaného extrému), které mají na rozdíl od klasických ověřovacích testů zformulovanou alternativní hypotézu (provádíme např. test AR(1) proti AR(2)). Při tom sympatický na těchto testech je fakt, že vystačíme s (maximálně věrohodnými) odhady pořízenými za platnosti nulové hypotézy a není třeba odhadovat model za platnosti alternativní hypotézy (viz např. Godfrey (179), Poskitt, Tremayne 1980)).

## 7. Modelování změn v časových řadách

Velká pozornost je v poslední době věnována modelování řad, jejichž charakter se v čase mění. Zde jsou uvedeny tři příspěvky k této problematice:

### 7.1. Intervenční analýze

Intervenční analýza (viz Box, Tiao (1975), Cipra (1983)) se uplatní v situacích, kdy je průběh řady porušen nějakým jednorázovým zásahem (tzv. intervencí, jako např. je výpadek energie, úspěšná reklamní kampaň, změna zákona aj.). Příslušný model má pak dát odpovědi na otázky typu: jak velká je intenzita intervence?, je intenzita intervence konstantní nebo se mění? aj. Princip intervenční analýzy dostatečně objasní následující příklad:

Analyzují se měsíčně údaje o znečištění ovzduší výfukovými plyny v jistém velkoměstě od ledna 1955 do prosince 1972. Redukce tohoto znečištění



se očekávala od následujících dvou intervenčních zásahů:

$I_1$  : od ledna 1960 otevření vnějšího dálničního okruhu;

$I_2$  : od ledna 1966 technologická úprava motorů nově vyráběných aut.

Situaci lze pak zachytit následujícím modelem

$$(7.1) \quad x_t = \gamma_1 S_{t1} + \frac{\gamma_2}{1-B^{12}} S_{t2} + \frac{\gamma_3}{1-B^{12}} S_{t3} + \varepsilon_t,$$

kde  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$  a  $\gamma_3$  jsou parametry,  $S_{t1}$  je skoková proměnná vztahující se k  $I_1$  a  $S_{t2}$ ,  $S_{t3}$  jsou skokové proměnné vztahující se k  $I_2$ , přičemž

$$S_{t1} = 0, \quad t < \text{leden 1960,} \\ = 1 \quad t \geq \quad \quad \quad ;$$

$$S_{t2} = 1, \quad \text{červen, \dots, říjen od 1966,} \\ = 0, \quad \text{jinak;}$$

$$S_{t3} = 1, \quad \text{listopad, \dots, květen od 1966,} \\ = 0, \quad \text{jinak.}$$

V případě  $I_2$  je v (7.1) také zachycen fakt, že motory znečišťují ovzduší více v letních měsících než zimních. Přitom např. pro

$$(7.2) \quad U_{t2} = \frac{\gamma_2}{1-B^{12}} S_{t2}$$

je  $U_{t2} - U_{t-12,2} = \gamma_2 S_{t2}$ , což při  $\gamma_2 < 0$  vyjadřuje skutečnost, že podíl nových vozů se zvětšuje každý rok o konstantní hodnotu, takže znečištění klesá o konstantní hodnotu.

## 7.2. Detekce časových změn v modelu

Zmíníme se zde o metodě CUSUM (Cumulative Sums), což je sekvenční metoda, která ve své původní verzi (viz Page (1955)) je určena pro testování změn v nulové úrovni řady v neznámých okamžicích (je to modifikace Waldova sekvenčního testu). Používá se zde testová statistika

$$(7.3) \quad T_t = \max_{r=1, \dots, t} \{S_r - \min_{i < r} S_i\}$$

kde  $S_r$  je kumulativní součet tvaru

$$(7.4) \quad S_r = \sum_{i=1}^r x_i.$$

Hypotéza o nulové úrovni se zamítá, jakmile  $T_t$  překročí kritickou hodnotu zjištěnou na základě jistých asymptotických úvah. Později Bagshaw a Johnson

(1977) metodu rozšířili na testování změn parametrů v modelech ARMA.

### 7.3. Modely s časově závislými parametry

Jedná se např. o AR modely obecného tvaru

$$(7.5) \quad x_t = \phi_1(t)x_{t-1} + \dots + \phi_p(t)x_{t-p} + \varepsilon_t,$$

kde  $\phi_1(t), \dots, \phi_p(t)$  jsou funkce času. Jeden z úspěšných přístupů k takovým modelům je založen na teorii evolučních spekter (viz Hussain, Subba Rao (1976)). V poslední době se pozornost také věnuje speciálnímu případu (7.5), kdy  $\phi_1(t), \dots, \phi_p(t)$  jsou periodické funkce času s periodou  $d$ , neboť v tomto tvaru lze vyjádřit každý  $d$ -rozměrný autoregresní model a vlastně tak řešit problém odhadu parametrů ve vícerozměrném modelu (pro AR modely viz např. Pagano (1978), Anděl (1983), pro MA modely viz Cipra (1985) a pro ARMA modely viz Cipra, Tlustý (1987)).

## 8. Nelineární modely

Další silná tendence v současné teorii časových řad spočívá v přechodu k nelineárním modelům. I když je, samozřejmě, výstavba takových modelů daleko komplikovanější než v lineárním případě, přinášejí nelineární modely řadu výhod (viz Cipra (1982b)), jako v diskrétním čase jevy typické pro fyzikální vibrace (např. závislost frekvence na amplitudě). Uvedeme nyní některé důležité typy nelineárních modelů časových řad:

### 1) Bilineární modely

$$(8.1) \quad x_t = \sum_{n=1}^P \sum_{m=1}^Q \beta_{mn} x_{t-n} \varepsilon_{t-m} + \varepsilon_t.$$

Např. tzv. diagonální bilineární model tvaru

$$(8.2) \quad x_t = \beta x_{t-1} \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

je stacionární, právě když  $\lambda^2 < 1$  ( $\lambda = \beta \sigma_\varepsilon$ ), jeho autokorelační funkce  $\rho_k$  má COVA strukturu jako v případě MA(1), zatímco autokorelační funkce  $\rho_k^{(2)}$  procesu  $x_t$  má COVA strukturu jako v případě ARMA(1,1) (viz Granger, Anderson (1978)).

### 2) Exponenciální autoregresní modely

$$(8.3) \quad x_t (\phi_1 + \pi_1 \{-\gamma x_{t-1}^2\}) x_{t-1} + \dots \\ \dots + (\phi_p + \pi_p \exp \{-\gamma x_{t-1}^2\}) + \varepsilon_t.$$

Konkrétně např. model

$$(8.4) \quad x_t = (1.5 + 0.28 \exp\{-x_{t-1}^2\}) x_{t-1} - 0.96 x_{t-2} + \varepsilon_t$$

generuje řadu, jejíž frekvence se s rostoucí amplitudou zvětšuje.

### 3) Prahové modely

Jedná se o procesy, které mění svůj charakter při překročení jisté úrovně, např.

$$(8.5) \quad \begin{aligned} x_t - a_1 x_{t-1} - \dots - a_p x_{t-p} &= \varepsilon_t^{(1)}, & x_{t-d} \leq P_1, \\ x_t - b_1 x_{t-1} - \dots - b_r x_{t-r} &= \varepsilon_t^{(2)}, & P_1 < x_{t-d} \leq P_2, \\ x_t - c_1 x_{t-1} - \dots - c_s x_{t-s} &= \varepsilon_t^{(3)}, & P_2 < x_{t-d}. \end{aligned}$$

Tento model se označuje jako SETAR (3;pr,s)d (Self Exciting Threshold Autoregressive). Pro výstavbu těchto modelů byla navržena metodologie založená na mnohonásobném používání některého kritéria pro odhad modelu z 3.kapitoly (viz Tong, Lim (1980), Anděl, Cipra (1982)).

### 4) Asymptotické modely

Např. Wecker (1981) definuje asymetrický MA(q) model jako

$$(8.6) \quad x_t = \varepsilon_t^+ + \theta_1^+ \varepsilon_{t-1}^+ + \dots + \theta_q^+ \varepsilon_{t-q}^+ + \\ + \varepsilon_t^- + \theta_1^- \varepsilon_{t-1}^- + \dots + \theta_q^- \varepsilon_{t-q}^- ,$$

kde  $\varepsilon_t^+ = \max\{0, \varepsilon_t\}$ ,  $\varepsilon_t^- = \min\{0, \varepsilon_t\}$  (při  $\theta_i^+ = \theta_i^-$ ,  $i = 1, \dots, q$ , zřejmě dostaneme klasický MA(q) model).

## 9. Robustní metody v časových řadách

### 9.1. Odlehlá pozorování

V konkrétních časových řadách z praxe jsou velice často přítomna tzv. odlehlá pozorování (outliers), která nezapadají do charakteristického průběhu řady a mohou často až drasticky narušit klasické statistické procedury, které s jejich výskytem nepočítají.

Jako jednoduchý příklad lze uvést model AR(1)

$$(9.1) \quad x_t = \phi_1 x_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \sigma_x^2 = 1 ,$$

kde však místo  $x_t$  pozorujeme "znečistěné" hodnoty

$$(9.2) \quad y_t = x_t + v_t,$$

přičemž

$$(9.3) \quad v_t \sim \text{iid } 0.9\delta_0 + 0.1 N(0,10), P(\delta_0=0) = 1$$

(tj. v jedné desetině celkového počtu pozorování stoupne směrodatná odchylka pozorování, kterou máme k dispozici, přibližně třikrát).

Není těžké ukázat, že pak klasický odhad parametru  $\phi_1$  metodou nejmenších čtverců má přibližně 50% asymptotické vychýlení (takže např. při teoretické hodnotě  $\phi_1 = 0.8$  můžeme obdržet odhad kolem 0.4).

Taková odlehlá pozorování se zpracovávají v rámci statistické analýzy časových řad nejrůznějšími způsoby:

- pomocí subjektivních metod, jako např. optická prohlídka řady a nahrazení odlehlých pozorování interpolovanými hodnotami;

- nalezení odlehlých pozorování pomocí různých statistických testů, jejich vynechání a pak použití tzv. modelů s chybějícími pozorováními (viz např. Brubacher, Wilson (1976), Cipra, Fuchs (1988), Damsleth (1980), Fox (1972));

- ponechání původních pozorování řady, ale použití robustních odhadových metod, které respektují rušivý vliv odlehlých pozorování.

V této kapitole se omezíme na poslední z uvedených případů. K detailnějšímu studiu v tomto směru lze doporučit některé práce R.D. Martina (velice instruktivní je např. článek Denby, Martin (1979) o robustních metodách odhadu v AR(1)) a přehledový článek Stockinger, Dutter (1987).

V oblasti časových řad se vystačí s následujícími typy robustnosti:

- *kvalitativní robustnost*, kdy malé změny v rozdělení procesu vyvolávají malé změny v rozdělení odhadu stejnoměrně pro různé délky analyzovaného úseku řady;

- *robustnost v eficienci*, kdy eficeince (vydatnost) odhadu zůstává vysoká v určitém okolí výchozího rozdělení procesu.

Vyšetřují se přitom především následující dva typy modelů časových řad s odlehlými pozorováními:

- *modely s vnitřními odlehlými pozorováními IO (Innovation Outliers) tvaru*

$$(9.4) \quad \begin{aligned} \phi(B)(x_t - \mu) &= \theta(B)\varepsilon_t \\ \varepsilon_t \text{ iid } F &= (1-\gamma)N(0, \sigma^2) + \gamma G, \\ \text{var } G &> \delta^2 \end{aligned}$$

(odlehlá pozorování zde tedy vznikají tak, že ve zlomku pozorování  $\gamma$  se náhle zvětší rozptyl bílého šumu; nepravidelnosti jsou tedy generovány

jakoby uvnitř modelu a proces  $x_t$  stále vyhovuje základní dynamické rovnici modelu ARMA);

- modely s vnějšími odlehlými pozorováními AO (Additive Effects Outliers) tvaru

$$(9.5) \quad \begin{aligned} y_t &= x_t + v_t, \\ x_t &\text{ ARMA } (\varepsilon_t \sim N(0, \delta^2)), \\ v_t &\sim \text{iid } H = (1-\gamma)\delta_0 + \gamma G, \quad P(\delta_0=0) = 1 \end{aligned}$$

(obvykle se předpokládá, že rozdělení  $G$  je absolutně spojitě, takže  $P(v_t=0) = 1-\gamma$ ; při tomto typu modelu je tedy s pravděpodobností  $\gamma$  proces  $x_t$  zatížený chybou s rozdělením  $G$ ).

## 9.2 Odhady metodou nejmenších čtverců

První otázka, kterou je nutné v rámci robustního přístupu k časovým řadám zodpovědět, zní, jak se s předchozími dvěma typy modelů vyrovnávají klasické odhady v časových řadách tj. především odhady metodou nejmenších nelineárních čtverců (viz (2.10)), které se často označují jako LS odhady (Least Squares).

V běžném modelu ARMA, v němž  $\varepsilon_t \sim \text{iid } N(0, \delta^2)$ , jsou všechny odhady  $\hat{\phi}_{LS}$ ,  $\hat{\theta}_{LS}$ ,  $\hat{\mu}_{LS}$  a  $\hat{\delta}_{LS}$  konzistentní, asymptoticky normální a asymptoticky eficientní. Odhady  $\hat{\phi}_{LS}$  a  $\hat{\theta}_{LS}$  však zůstanou konzistentní i v některých případech s bílým šumem bez konečného rozptylu, např. když  $\varepsilon_t$  mají symetrické stabilní rozdělení  $F$  s indexem  $0 < \alpha \leq 2$  (tj. je  $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 dF(x) = \exp\{-c|z|^\alpha\}$ ,  $c > 0$ ).

V modelu IO jsou  $\hat{\phi}_{LS}$  a  $\hat{\theta}_{LS}$  kvalitativně robustní (jejich asymptotická rozptylová matice nezávisí na  $F$ ), zatímco  $\hat{\mu}_{LS}$  a  $\hat{\sigma}_{LS}$  již tuto vlastnost nemají (neboť jejich asymptotický rozptyl závisí podstatně na  $\delta^2$ ). Žádný z odhadů  $\hat{\phi}_{LS}$ ,  $\hat{\theta}_{LS}$ ,  $\hat{\mu}_{LS}$  a  $\hat{\delta}_{LS}$  není robustní v efinci: např. pro AR(1) je

$$(9.6) \quad \text{eff}(\hat{\phi}_{1,LS}) = \frac{\text{var}_{CR} \hat{\phi}_1 (1 - \hat{\phi}_{1,LS}^2) / (\sigma^2 i(f))}{\text{var} \hat{\phi}_{1,LS} (1 - \hat{\phi}_{1,LS}^2) \sigma^2 i(f)} = 1$$

kde  $\text{var}_{CR} \hat{\phi}_1$  je dolní Cramerovo-Raova hranice pro rozptyl odhadů  $\hat{\phi}_1$  a  $\sigma^2$  a  $i(f)$  je rozptyl a Fisherova informace rozdělení  $F$  s hustotou  $f$ . Přitom  $\sigma^2$  může být libovolně velké v libovolně malém okolí  $N(0, \sigma^2)$ , zatímco  $i(f)$  zůstává relativně stabilní.

Konečně v AO modelu nejenomže LS odhady nejsou robustní, ale jsou dokonce silně asymptoticky vychýlené. LS odhady jsou proto pro AO modely velice nevhodné.

### 9.3 M odhady

Většina robustních odhadů navržených pro modely časových řad je typu M (včetně různých modifikací). Důvodem je patrně fakt, že M odhady lze považovat za zobecněné maximálně věrohodné odhady, které se v klasických odhadových procedurách pro ARMA modely nejvíce používají (buď přímo nebo po aproximaci jako LS odhady). Např. pro IO model AR(p) přepsaný do tvaru

$$(9.7) \quad x_t = \lambda + \phi_1 x_{t-1} + \dots + \phi_p x_{t-p} + \varepsilon_t = \beta' z_t + \varepsilon_t,$$

kde  $\lambda = \mu(1 - \phi_1 - \dots - \phi_p)$ ,  $\beta = (\lambda, \phi_1, \dots, \phi_p)'$ ,  $z_t = (1, x_{t-1}, \dots, x_{t-p})'$ . lze použít Huberovu metodu M odhadu pro regresní modely.

Speciálně je nutné řešit soustavu rovnic (v neznámých  $\hat{\beta}_M$  a  $\hat{\sigma}_M$ )

$$(9.8) \quad \sum_{t=p+1}^n \psi \left( \frac{x_t - \hat{\beta}_M' z_t}{\hat{\sigma}_M} \right) z_t = 0$$

$$(9.9) \quad \frac{1}{n-2p-1} \sum_{t=p+1}^n \psi^2 \left( \frac{x_t - \hat{\beta}_M' z_t}{\hat{\sigma}_M} \right) = B,$$

kde  $B = \int \psi^2(x) d\Phi(x)$  ( $\Phi$  je distribuční funkce  $N(0,1)$ ) a  $\psi$  je funkce známá z obecné teorie M odhadů.

Pro vlastní výpočet M odhadů je doporučován tzv. IWLS algoritmus (Iterated Weighted Least Squares).

V IO modelech jsou M odhady konzistentní, asymptoticky normální, robustní v eficienci, ale nejsou kvalitativně robustní (to však lze považovat v jistém smyslu za jejich klad, neboť lze snadno ukázat, že pro rozdělení  $F$  s těžkými konci jsou M odhady přesnější než LS odhady). Naproti tomu v AO modelech mají M odhady nepříznivé vlastnosti LS odhadů v těchto modelech.

### 9.4 Modifikace M odhadů

GM odhady (Generalized M Estimators) se snaží napravit nepříznivé vlastnosti M odhadů v AO modelech. Např. ve svém nejjednodušším tvaru pro model AR(1) vznikají jako řešení rovnice

$$(9.10) \quad \sum_{t=2}^n w(x_{t-1}) \psi(x_t - \hat{\phi}_{1,GM} x_{t-1}) = 0,$$

kde  $w$  je omezená funkce. V IO modelech jsou GM odhady konzistentní, mají však horší robustnost v eficienci než M odhady. V AO modelech jsou však již poměrně robustní a mají zde menší asymptotické vychýlení než LS a M odhady.

**AML odhady** (Approximate Maximum Likelihood) se konstruuji tak, že se provede jistá aproximace přesné věrohodnosti funkce, aby se podobala funkci pro M odhad.

Zajímavý odhad funkcionální metodou nejmenších čtverců navrhli Heathcote a Welsh (1983).

### 9.5 Další robustní analýza modelů časových řad

Je nutné zdůraznit, že robustní přístup k modelům časových řad se neomezuje jen na odhady parametrů. Byly už také např. navrženy

- robustní intervaly spolehlivosti pro odhadnuté parametry;
- testy pro rozlišení IO a AO modelů, v nichž se např. používá testová statistika  $V_n(\phi_M - \phi_{GM})$  (neboť GM odhady mají přijatelné vlastnosti v obou typech modelů, zatímco M odhady dominují jen v IO modelech) nebo princip věrohodnostních poměrů (viz Fox (1972));
- robustní kriteria pro stanovení řádu modelu;
- robustní filtry (viz přehled v Stockinger, Dutter (1987))

včetně robustního exponenciálního vyrovnávání (viz Cipra (1989, 1991)) a speciálně robustní Kalmanův filtr (viz např. Cipra, Romera (1990)) včetně robustifikace nelineárních modelů (viz např. Cipra (1990)).

### Literatura

- [1] Abraham, B., Lodelter, J. (1983). Statistical Methods for Forecasting. Wiley, New York.
- [2] Akaike, H. (1969). Fitting autoregressive models for prediction. Ann. Inst. Statist. Math. 21, 243-247.
- [3] Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. IEEE Trans. Automat. Contr. AC-19, 716-723.
- [4] Anděl, J. (1983). Statistical analysis of periodic autoregression. Aplikace matematiky 28, 364-385.
- [5] Anděl, J., Cipra, T. (1981). Stanovení řádu autoregresního modelu a jeho využití při odhadu spektrální hustoty. Výzkumná zpráva IHE, Praha.
- [6] Anděl, J., Cipra, T. (1982). Prahové modely. Výzkumná zpráva IHE, Praha.
- [7] Anderson, O.D. (1976). Time Series Analysis and Forecasting: The Box-Jenkins Approach. Butterworths, London.
- [8] Bagshaw, M., Johnson, R.A. (1977). Sequential procedures for detecting parameter changes in a time serie model. JASA 72, 593-597.
- [9] Bowerman, B.L., O'Connell, R.T. (1987). Time Series Forecasting: Unified Concepts and Computer Implementation. Duxbury Press, Boston.
- [10] Box, G.E.P., Cox, D.R. (1964). An analysis of transformations. J.R. Statist. Soc. B 26, 221-252.

- [11] Box, G.E.P., Jenkins, G.M. (1970). Time Series Analysis, Forecasting and Control. Holden Day, San Francisco (2.vydání (1976), ruský překlad (1974)).
- [12] Box, G.E.P., Tiao, G.C. (1975). Intervention analysis with application to economic and environmental problems. JAS 70, 70-79.
- [13] Brockwell, P.J., Davis, R.A. (1987). Time Series: Theory and Methods. Springer, New York.
- [14] Brubacher, S.R., Wilson, G.T. (1976). Interpolating time series with application to the estimation of holiday effects on electricity demand, Appl.Stat. 25, 107-116.
- [15] Cipra, T. (1982a). Behaviour of the portmanteau statistic for white noise with periodical components. Research Report 82-3, Dept. of Statistics, University of Uppsala.
- [16] Cipra, T. (1982b). Nelineární modely časových řad. Ekonomicko-matematický obzor 19, 164-178.
- [17] Cipra, T. (1983). Intervenční analýza. Výzkumná zpráva IHE, Praha.
- [18] Cipra, T. (1984). Investigation of periodicity for dependent observations. Aplikace matematiky 29, 134-142.
- [19] Cipra, T. (1985). Periodic moving average process. Aplikace matematiky 30, 218-229.
- [20] Cipra, T. (1986). Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/ALFA, Praha.
- [21] Cipra, T. (1988). Rekurentní postupy v časových řadách. Ekonomicko-matematický obzor 24, 417-438.
- [22] Cipra, T. (1989). Some problems of exponential smoothing. Aplikace matematiky 34, 161-169.
- [23] Cipra, T. (1990). Note on approximate non-Gaussian filtering with nonlinear observation relation. Comment.Math.Univ. Carolinae 31, 601-605.
- [24] Cipra, T. (1991). Robust exponential smoothing. Přijato v Journal of Forecasting.
- [25] Cipra, T., Fuchs, A. (1988). Interpolace odlehlých pozorování v biosignálech. Výzkumná zpráva IHE, Praha.
- [26] Cipra, T., Romera, R. (1990). Robust Kalman filter and its application in time series analysis. Zasláno do Kybernetiky.
- [27] Cipra, T., TLustý, P. (1987). Estimation in multiple autoregressive-moving average models using periodicity. Journal of Time Series Analysis 8, 293-300.
- [28] Cryer, J.D. (1986). Time Series Analysis. Duxbury Press, Boston.
- [29] Cleveland, W.S. (1972). The inverse autocorrelations of a time series and their applications. Technometrics 14, 277-293.
- [30] Damsleth, E. (1980). Interpolating missing values in a time series. Scand. J. Statist. 7, 33-39.
- [31] Denby, L., Martin, R.D. (1979). Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. JASA 74, 140-146.
- [32] Fahrmeier, L. (1981). Rekursive Algorithmen für Zeitreihenmodelle. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen.
- [33] Fox, A.J. (1972). Outliers in time series, J.R.Statist.Soc. B 34, 350-363.
- [34] Fuller, W.A. (1985). Introduction to Statistical Time Series. Wiley, New York.
- [35] Garnder, E.S. (1985). Exponential smoothing: The state of the art. Journal of Forecasting 4, 1-28.



- [36] Godfrey, L.G. (1979). Testing the adequacy of a time series model. *Biometrika* 66, 67-72.
- [37] Granger, C.W.J. (1982). Acronyms in time series analysis (ATSA). *Journal of Time Series Analysis* 3, 103-107.
- [38] Granger, C.W.J., Anderson, A.P. (1978). An introduction to bilinear time series models. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen.
- [39] Granger, C.W.J., Newbold, P. (1977). *Forecasting Economic Time Series*. Academic Press, New York.
- [40] Haggan, V., Ozaki, T. (1981). Modelling nonlinear vibrations using an amplitude-dependent autoregressive time series models. *Biometrika* 68, 189-196.
- [41] Hannan, E.J., Quinn, B.G. (1979). The determination of the order of an autoregression. *J.R. Statist. Soc. B* 41, 190-195.
- [42] Heathcote, C.R., Welsh, A.G. (1983). The robust estimation of autoregressive process by functional least squares. *J. Appl. Prob.* 20, 737-753.
- [43] Hussain, M.J., Subba Rao, T. (1976). The estimation of autoregressive, moving average and mixed autoregressive moving average systems with time dependent parameters of nonstationary time series. *Intern. J. Control* 23, 647-656.
- [44] Chatfield, C. (1975). *The Analysis of Time Series: Theory and Practice*. Chapman and Hall, London.
- [45] Chatfield, C. (1979). Inverse autocorrelations. *J.R. Statist. Soc. A* 142, 363-377.
- [46] Jenkins, G.M. (1979). *Practical Experiences with Modelling and Forecasting Time Series*. GJP Publication, Jersey.
- [47] Kalman, R.E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Trans. ASME J. Basic Eng.* 82, 34-35.
- [48] Kaukenas, J. (1983). Obnaruženije lokal'nych nestacionarnostej i interpolacija v realizacijach stacionarnogo processa avtoregressii. *Stat. Probl. Upravl.* 61, 9-23.
- [49] McClave, J.T. (1978a). Estimating the order autoregressive models: the  $\max \lambda^2$  method. *JASA* 73, 122-128.
- [50] McClave, J.T. (1978b). Estimating the order of moving average models: the  $\max \lambda^2$  method. *Commun. Statist.-Theor. Meth. A* 7, 259-276.
- [51] McCleary, R. Hay, R.A. (1980). *Applied Time Series Analysis for the Social Sciences*. Beverly Hills, London.
- [52] Newton, H.J. (1988). *TIMESLAB: A Time Series Analysis Laboratory*. Wadsworth and Brooks, Pacific Grove, California.
- [53] Ozaki, T. (1977). On the order determination of ARIMA models. *Appl. Stat.* 26, 290-301.
- [54] Pagano, M. (1978). On periodic and multiple autoregressions. *Ann. Stat.* 6, 1310-1317.
- [55] Page, E.S. (1955). A test for a change in a parameter occurring at an unknown point. *Biometrika* 42, 523-527.
- [56] Pankratz, A. (1983). *Forecasting with Univariate Box-Jenkins Models*. Wiley, New York.
- [57] Parzen, E. (1974). Some recent advances in time series modelling. *IEEE Trans. Automat. Contr.* AC-19, 723-730.
- [58] Poskitt, D.S., Tremayne, A.R. (1980). Testing the specification of a fitted autoregressive-moving average model. *Biometrika* 67, 359-363.
- [59] Rissanen, J. (1978). Modelling by shortest data description. *Automatica* 14, 465-471.
- [60] Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model.

- Ann.Stat. 6, 461-464.
- [61] Stockinger, N., Dutter, R. (1987). Robust time series analysis; A survey. Příloha Kybernetiky 23.
  - [62] Tong, H., Lim, K.S. (1980). Threshold autoregression, limit cycles and cyclical data. J.R.Statist.Soc. B 42, 245-292.
  - [63] TSA: An Interactive Package for Time Series Analysis and Signal Processing. The Numerical Algorithms Group, 256 Banbury Road, Exford OX2 7DE, United Kingdom.
  - [64] Vandaele, W. (1983). Applied Time Series and Box-Jenkins Models. Academic Press, Orlando.
  - [65] Wecker, W.E. (1981). Asymmetric time series. JASA 76, 16-21.
  - [66] Young, P. (1984). Recursive Estimation and Time-Series Analysis. Springer, Berlin.